



設定に際しては、必ずこの簡単設置ガイドに従い正しく設定してください。



## eSIM設定をはじめる前に

- ✓ インターネットが必要です。安定したインターネットに接続されていることをご確認ください。
- ✓ eSIM対応・タブレット使用不可・SIMフリー端末のみご利用いただけます。
- ✓ iOS・Androidの最新OSにアップデートすることを推奨します。
- ✓ QRコードを読み取りの後は、他の端末ではご利用いただけません。
- ✓ 韓国でeSIMに不具合が発生した場合、韓国の空港のSKテレコムセンター(到着ロビー)にお問い合わせください。
- ✓ SKテレコムセンターにお問い合わせの際は「電話番号(※右側記載)」をお伝え下さい。

SKテレコムお客様センター



skroaming@sktelecom.com

電話番号	
SM-DP+Address	
Activation Code	
QRコード	

※QRコードを3回以上読み取る場合QRコードは無効となります。



## SET UP GUIDE FOR iOS

iPhone (iOS最新OS)での設定方法を解説します。iOSのバージョンや機種によって使われるテキストなどが多少異なる場合があります。

### 01

事前にeSIM専用のQRコードを印刷していただくか、別の端末にQRコードを表示させてください。



### 02

「設定」→「モバイル通信」→「モバイル通信プランを追加(またはeSIM追加)」をタップすると、カメラが起動します。QRコードを読み取ってください。



- ✓ エラーメッセージが表示される場合、設定を行わず、カスタマーセンターまでご連絡ください。
- ✓ QRコード読み取りの後、「モバイル通信プランを追加(又はeSIM追加)」をタップした場合、設定を最後まで行ってください。途中で中断した場合QRコードが無効になります。

### 03

「モバイル通信プランを追加」が表示される場合、モバイル通信プランを追加をタップしてください。

- ✓ 端末によって表示されない場合もあります。



### 04

「デフォルト回線」、「iMessage」、「FaceTime」、「モバイルデータ通信」の設定は、すべて「主回線」を選択してください。



### 05

日本国内で設定する場合、「副回線」は「オフ」にしてください。日本では電波受信ができないため、「設置されたeSIMにアクティベート中」、「アクティベートできません」などが表示されますが、不具合ではありません。eSIMが追加されていれば問題ありません。

- ✓ 日本で設定を行った場合、「以前○○○として使用」と表示されます。



### 06

韓国到着後

「主回線(日本の回線)」を必ず「オフ」に、「副回線(eSIM)」を「オン」にしてください。電波受信の後、利用開始の案内(SMS)が届きます。3Gに表示される場合、「再起動」をします。





## SET UP GUIDE FOR ANDROID

Android (最新OS)での設定方法を解説します。お持ちの端末のAndroid OSバージョンおよびSIMマネージャーが最新であることをご確認ください。

### 01

事前にeSIM専用のQRコードを印刷していただくか、別の端末にQRコードを表示させてください。



### 02

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「代わりにSIMをダウンロードしますか？」の順にタップをします。

✓ 端末によって「SIMカードをお持ちでない場合」に表示される場合があります。



### 03

カメラが起動すると、前もって印刷しておいたQRコードを読み取ります。読み取りの後、「有効化(ダウンロード)」をタップしてください。


✓ 日本で設定を行った場合、端末によって無効と表示される場合がありますが、異常ではありません。



### 04

日本国内で設定する場合、「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」をタップして、「設定したeSIM」は「オフ(無効)」にしてください。

✓ 「eSIMの削除」は行わないようお願いします。eSIMをご利用いただけなくなります。



### 05

韓国到着後

「日本で使用中のキャリア」を「オフ」、 「SK Telecom」を「オン」にしてください。電波受信の後、利用開始の案内が届きます。



### 06

韓国到着後

電波マークが表示されない場合、「機内モード」を1〜2回程度、「オン/オフ」してください。




✓ 電波マークが表示しているにもかかわらず、インターネット接続ができない場合、「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「SK Telecom(設定したeSIM)」→「APN(アクセスポイント名)」をタップして以下のように変更してください。

APN : lte.sktelecom.com    MMSプロキシ : lteoma.nate.com  
MMSC : http://omms.nate.com:9082/oma\_mms    MMC : 450    MNC : 05



## 韓国空港 SKテレコムセンター




仁川国際空港

1ターミナル1階9-10番出口の間  
営業時間：06:00~22:00



仁川国際空港

2ターミナル3階D-Eカウンター間  
営業時間：06:00~22:00



金浦国際空港

国際線庁舎1階到着ロビーの向かい側  
営業時間：06:30~23:00